


Adaptador Macho JIC-Hembra JIC Giratorio 90° (2J9)



CODIGO	DESCRIPCION	E	F	A	B	S1	S2
ADP2J90404N	Codo 90 04MJ-04FJX	7/16"X20	7/16"X20	24,5	9	11	15
ADP2J90505N	Codo 90 05MJ-05FJX	1/2"X20	1/2"X20	26,5	9,5	14	17
ADP2J90606N	Codo 90 06MJ-06FJX	9/16"X18	9/16"X18	26,9	10,5	14	19
ADP2J90608N	Codo 90 06MJ-08FJX	9/16"X18	3/4"X16	28,5	11	16	24
ADP2J90806N	Codo 90 08MJ-06FJX	3/4"X16	9/16"X18	32	10,5	19	19
ADP2J90808N	Codo 90 08MJ-08FJX	3/4"X16	3/4"X16	32	11	19	24
ADP2J90810N	Codo 90 08MJ-10FJX	3/4"X16	7/8"X14	32	13	19	27
ADP2J91008N	Codo 90 10MJ-08FJX	7/8"X14	3/4"X16	37,8	11	22	24
ADP2J91010N	Codo 90 10MJ-10FJX	7/8"X14	7/8"X14	37,8	13	22	27
ADP2J91012N	Codo 90 10MJ-12FJX	7/8"X14	1.1/16"X12	39,5	15	24	32
ADP2J91210N	Codo 90 12MJ-10FJX	1.1/16"X12	7/8"X14	44,2	13	27	27
ADP2J91212N	Codo 90 12MJ-12FJX	1.1/16"X12	1.1/16"X12	44,2	15	27	32
ADP2J91216N	Codo 90 12MJ-16FJX	1.1/16"X12	1.5/16"X12	46	16	30	41
ADP2J91616N	Codo 90 16MJ-16FJX	1.5/16"X12	1.5/16"X12	48,8	16	33	41
ADP2J91620N	Codo 90 16MJ-20FJX	1.5/16"X12	1.5/8"X12	54	17	41	50
ADP2J92016N	Codo 90 20MJ-16FJX	1.5/8"X12	1.5/16"X12	55,5	16	41	41
ADP2J92020N	Codo 90 20MJ-20FJX	1.5/8"X12	1.5/8"X12	55,5	17	41	50
ADP2J92024N	Codo 90 20MJ-24FJX	1.5/8"X12	1.7/8"X12	59,5	20	48	55
ADP2J92420N	Codo 90 24MJ-20FJX	1.7/8"X12	1.5/8"X12	62,5	17	48	50
ADP2J92424N	Codo 90 24MJ-24FJX	1.7/8"X12	1.7/8"X12	62,5	20	48	55
ADP2J93232N	Codo 90 32MJ-32FJX	2.1/2"X12	2.1/2"X12	75,5	24,5	63	75

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.